



NEXTORCH

Learn more on
www.nextorch.com

P84

SPECIFICATIONS											
ANSI / PLATO-FL1	Strobe	Momentary on	Medium	Low	High	Red & Blue Flash	Red Flash	Blue Flash	Red Light	Blue Light	
☀️ Light Output	3000 lm	3000 lm	600 lm	36 lm	3000 lm	2 lm	2 lm	2 lm	2 lm	2 lm	
⌚ Run Time	—	—	4 h 30 min	60 h	2 h 45 min	180 h	105 h	105 h	50 h	50 h	
🔦 Beam Intensity	—	—	118 m	28 m	260 m	—	—	—	—	—	
🔦 Beam Distance	—	—	3520 cd	204 cd	17000 cd	—	—	—	—	—	
🛡️ Impact Resistance	2 m										
🌊 Waterproof	IPX7, 1 m										
Weight and Dimensions	Weight: 164 g / 5.78 oz (Without Battery) Size: 160 mm (Length) × 35 mm (Head Diameter) × 28.5 mm (Body Diameter)										
Material	Light Source: White / Red / Blue Light LEDs										
Battery	Aluminum Alloy Uno 21700										

Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO-FL1. We tested P84 with One 21700 (4800mAh) Lithium battery in 22°C ± 3°C. The specifications might be different when using a different battery or testing in a different environment.

FEATURES											
● Max output up to 3000 lumen.											
● Type-C Rechargeable.											
● Red and blue emergency flash to attract attention and keep safety.											
● One-step strobe and mode selection dual side switch for one hand operation.											
● Diset 600 lumens-medium mode as first light pattern, more suitable for daily use.											

INSTRUCTION

• Battery Replacement
One 21700 battery

• White Light
Strobe
Press

• White Light
Momentary ON
Lightly press

• White Light
Constant ON / OFF
Fully press

• White Light
Mode Selection
Lightly press when the light is on

• White Light
Moduswahl
Leicht Drücken

• Red and Blue Light
Red and Blue Flash
Press and hold for 1 second

• Red and Blue Light
Modusauswahl
Drücken und halten für 1 Sekunde

• Red and Blue Light
Mode Selection
Press when the red or blue light is on

• Red and Blue Light
Modusauswahl
Drücken Sie, wenn das rote oder blaue Licht leuchtet.

BATTERY INDICATOR

• USB Type-C Rechargeable
Charging time about 4.5 hours.
One blue flash: charging in progress.
Four blue lights: fully charged.

• Battery Capacity Indicator
Battery indicator will light up for 2s only
One blue light: 75% ~100%
Two blue lights: 50% ~75%
Three blue lights: 25% ~50%
One red light: 10% ~25%
One red flash: 0% ~10%

MAINTENANCE

- Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
- Please use high quality batteries; Remove batteries when not working for a long time, and then store in a cool dry place.
- If the waterproof O-ring is damaged, replace it immediately.

WARRANTY

- NEXTORCH offers 5-year warranty.
- NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and / or material, we will replace or return faulty item. NEXTORCH reserves the right to replace similar products if original one is discontinued.
- The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1 year from date of purchase.
- Any accessories or products are not covered in the warranty, NEXTORCH can repair for users with reasonable fee.
- Please scan the below QR code and access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to register your purchasing.
Email us: info@nextorch.com
Call us: 0086-662-6602777
Or contact local dealer

CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER
In order to improve NEXTORCH, we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!



NEXTORCH

www.nextorch.de

P84

SPEZIFIKATIONEN											
ANSI / PLATO-FL1	Strobe	Momentary on	Medium	Low	High	Rot-Blau Signallicht	Rotes Blinklicht	Blaues Blinklicht	Rotlicht	Blaucht	
☀️ Lichtleistung (in ANSI-Lumen)	3000 lm	3000 lm	600 lm	36 lm	3000 lm	2 lm	2 lm	2 lm	2 lm	2 lm	
⌚ Laufzeit	—	—	4 h 30 min	60 h	2 h 45 min	180 h	105 h	105 h	50 h	50 h	
🔦 Leuchtwinkel (nach ANSI)	—	—	118 m	28 m	260 m	—	—	—	—	—	
🔦 Leuchtstärke	—	—	3520 cd	204 cd	17000 cd	—	—	—	—	—	
🛡️ Fallhöhe	2 m										
🌊 Wasserdicht	IPX7, 1 m										
Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 164 g / 5.78 oz (ohne Batterie) Größe: 160 mm (Länge) × 35 mm (Kopfdurchmesser) × 28.5 mm (Durchmesser)										
Material	Lichtquellen: Weiße / rote / blaue LEDs										
Batterie	Aluminiumlegierung Uno 21700										

Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI / PLATO-FL1. Wir testeten die P84 mit Ein 21700 (4800mAh) Akku bei + 22 °C ± 3 °C. Die Daten können abweichen, wenn Sie eine andere Batterie/Akku verwenden, oder in einer anderen Umgebung (Temperatur) testen.

EIGENSCHAFTEN											
● Max. Leistung bis zu 3000 ANSI-Lumen.											
● Über USB-C wiederaufladbar.											
● Rot-Blau-Blau Signallicht zur Eigensicherung und Rettung.											
● Doppelseitenschalter für Ein-Schritt-Strobe- und Moduswahl für Einhandbedienung.											
● Mittleren Modus mit 600 Lumen als erstes Lichtmuster einstellen, das für den täglichen Gebrauch besser geeignet ist.											

SCHNELLSTARTANLEITUNG

• Batterie einsetzen
Ein 21700

• Weißlicht
Strobe
Drücken

• Weißlicht
Momentanlicht AN
Leicht Drücken

• Weißlicht
Dauerlicht EIN / AUS
Vollständig durchdrücken

• Weißlicht
Moduswahl
Leicht Drücken, wenn das Licht leuchtet

• Rotes und blaues Licht
Rot-Blau Signallicht
Drücken und 1 Sekunde lang halten

• Rotes und blaues Licht
Modusauswahl
Drücken Sie, wenn das rote oder blaue Licht leuchtet.

• Rotes und blaues Licht
Rotes Blinklicht
Blaues Blinklicht
Rot-Blau Signallicht
Rotlicht
Blaulicht

BATTERIEANZEIGE

• USB-C Typ, wiederaufladbar
Aufladezeit etwa 4,5 Stunden.
Ein Blauer Blitz: Ladevorgang läuft.
Vier Blaues Licht: vollständig aufgeladen.

• Anzeige für die Akku-Kapazität
Die Akku-Statusanzeige leuchtet nur, wenn die Taschenlampe aus-eingeschaltet ist.
Vier Blaues Licht: 75% ~100%
Drei Blauer Licht: 50% ~75%
Zwei Blauer Licht: 25% ~50%
Ein Rotes Licht: 10% ~25%
Ein Roter Blitz: 0% ~10%

- BITTE BEACHTEN**
- Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
 - Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
 - Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter
 - NEXTORCH, bzw. Die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

PFLGE
Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:

- Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
- Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Tauche mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig
- Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf
- Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen
NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 5 Jahren.

NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ab dem Tag des Kaufs.
Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabelartenbedienungen.
Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen.
Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht.
Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

- 1. Garantiefall**
Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 5 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbelegs (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH.
Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.
- 2. Garantiegeberin**
Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland
- 3. Gewährleistung**
Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes.
Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. Kosten
Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantieansprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand.

- 5. Verschiedenes**
Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht.
NEXTORCH, bzw. die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.
- 6. Garantiefall**
Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

7. Kontakt in Deutschland
NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland
Telefon: +49 2056 9868780 Fax: +49 2056 9868779
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de

KONTAKT MIT IHREM NEXTORCH DESIGNER

Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn Sie unsere Designer direkt kontaktieren!
Ihr Feedback und Ihre kreativen Vorschläge können Sie ganz einfach durch scannen des unten stehenden QR-Codes an uns senden. Vielen Dank!



NEXTORCH

Más información en
www.nextorch.com

P84

ESPECIFICACIONES											
ANSI / PLATO-FL1	Strobe	Momentary on	Medio	Bajo	Alto	Luz intermitente Rojo	Luz intermitente Rojo y azules	Luz roja	Luz azul		
☀️ Flujo luminoso	3000 lm	3000 lm	600 lm	36 lm	3000 lm	2 lm	2 lm	2 lm	2 lm		
⌚ Autonomía	—	—	4 h 30 min	60 h	2 h 45 min	180 h	105 h	105 h	50 h	50 h	
🔦 Distancia haz de luz	—	—	118 m	28 m	260 m	—	—	—	—	—	
🔦 Intensidad del haz	—	—	3520 cd	204 cd	17000 cd	—	—	—	—	—	
🛡️ Resistencia al golpe	2 m										
🌊 Resistencia al agua	IPX7, 1 m										
Peso y Dimensiones	Peso: 164 g / 5.78 oz (sin pilas) Tamaño: 160 mm (longitud) × 35 mm (cabeza) × 28.5 mm (diámetro)										
Materiales	Fuente de luz: LEDs blanco / rojo / azul Aleación de Aluminio										
Tipo batería	Uno 21700										

Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI / PLATO-FL1. Hemos realizado el ensayo de la linterna P84 con una pila 21700 estándar (4800 mAh) a 22°C ± 3°C. Las especificaciones podrían ser diferentes cuando se utilicen otras pilas distintas o en ensayos realizados en ambientes diferentes.

FEATURES											
● Salida máxima de hasta 3000 lúmenes.											
● Diseño de Tipo-C Recargable.											
● Flash de emergencia rojo y azul para llamar la atención y mantener la seguridad.											
● Interruptor estroboscópico de un paso y selección de modo de doble interruptor lateral para operación con una sola mano.											
● Preajuste de 600 lúmenes en modo medio como primer patrón de luz, más adecuado para uso diario.											

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

• Sustitución pilas
Uno 21700

• Luz Blanca
Estroboscópico
Presione

• Luz Blanca
ENCENDIDO momentáneo
Presione ligeramente

• Luz Blanca
Encendido / Apagado Constante
Presione completamente

• Luz Blanca
Selección de modo
Presione ligeramente cuando la luz se enciende

• Luz roja y azul
Luzes intermitentes rojas y azules
Mantenga presionado durante 1 segundo

• Luz roja y azul
Selección de modo
Presione cuando la luz roja o azul se enciende

• Luz roja y azul
Luz Intermitente Roja
Luz Intermitente Azul
Luz roja
Luz azul

BATTERY INDICATOR

• USB Type-C Rechargeable
Charging time about 4.5 hours.
Uno parpadeo Luz azul: cargando.
Cuatro Blue-ray: completamente cargada.

• Indicador de capacidad de la batería
La luz indicadora de batería solo se encenderá cuando la linterna esté apagada/en reposo.
Cuatro Blue-ray: 75 % ~100 %
Tres Blue-ray: 50% ~75%
Dos Blue-ray: 25% ~50%
Uno Luz roja: 10% ~25%
Uno Parpadeo rojo: 0% ~10%

MANTENIMIENTO

- En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia.
 - Por favor, utilice pilas de alta calidad. Si la linterna no va a ser usada durante un período de tiempo prolongado, retire la batería, secar la linterna y guardarla en un lugar seco y fresco para prevenir deterioros por goteo.
 - Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.
- GARANTÍA**
 - En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un período de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos el producto defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de reemplazar un producto obsoleto por un modelo de fabricación actual.
 - En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos están libres de defectos durante un uso de 5 años. En este caso, lo repararemos.
 - La garantía excluye otros accesorios, salvo las pilas recargables que están garantizadas por 1 año desde su fecha de compra.
 - Dans le cas où un problème avec un produit NEXTORCH n'est pas couvert par cette garantie, NEXTORCH peut faire réparer le produit moyennant des frais raisonnables.
 - Vous pouvez accéder au site web NEXTORCH (www.nextorch.com) pour obtenir les informations sur le service de garantie en scannant le code QR suivant. Vous pouvez aussi:
- nous envoyer un courriel à service@nextorch.com
- Nous appeler au: 0086-662-6602777
OU contactez votre revendeur/distributeur local
-

CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Para mejorar NEXTORCH, agradeceremos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión tras el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!



NEXTORCH

Más información en
www.nextorch.com

P84

CARACTERISTIQUES											
ANSI / PLATO-FL1	Strobe	Momentary on	Moyen	Faible	Fort	Flash rouge et Bleu	Flash rouge	Flash bleu	Lumière rouge	Lumière bleue	
 Puissance de l'éclairage	3000 lm	3000 lm	600 lm	36 lm	3000 lm	2 lm	2 lm	2 lm	2 lm	2 lm	
 Durée d'utilisation	—	—	4 h 30 min	60 h	2 h 45 min	180 h	105 h	105 h	50 h	50 h	
 Distance du faisceau	—	—	118 m	28 m	260 m	—	—	—	—	—	
 Intensité du faisceau	—	—	3520 cd	204 cd	17000 cd	—	—	—	—	—	
 Résistance aux impacts	2 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
 Blanchéité	IPX7, 1 m										
Poids et dimensions	Poids: 164 g / 5.78 oz (Sans Batterie)										
	Taille: 160 mm (longueur) × 35 mm (épais) × 28.5 mm (diamètre)										
Matériaux	Source de lumière: LEDs blanche / rouge / bleue										
	Alliage d'Aluminium										
Type batterie	Un 21700										